



Caractéristiques Osram Tube LED T8  
Fluora (EM/Direct 230V) Standard  
Output 6.6W 450lm - 825 | 60cm -  
Remplacement 18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 251255                            |
| EAN                          | 4099854178115                     |
| Marque                       | Osram                             |
| Nom du fabricant             | LED TUBE T8 EM FLUORA 600 mm 6.6W |
| Quantité recommandée         | 8                                 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                             |
| Étiquette énergétique        | E                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                             |
| Tension (V)                  | 220-240                           |

## Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie                       | LED                   |
| Substitut (Watt)                  | 18                    |
| Puissance (W)                     | 6.6                   |
| Dimmable                          | Non                   |
| Culot                             | G13                   |
| Code Couleur                      | 825 Blanc Très Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2500 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                 |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 450              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 68               |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | Standard Output                                                         |
| Finition ampoule   | Claire                                                                  |
| Product Serie      | LED TUBE T8 EM FLUORA                                                   |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur      | 60cm |
| Longueur (mm) | 604  |
| Diamètre (mm) | 27   |
| Forme exacte  | T8   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

